




Руководство пользователя

3-х линейный лазерный уровень
EL167





Практичное, надежное и доступное решение для внутренних работ. Сталкиваетесь со множеством работ по финишной отделке и подгонке? Ровно три точных линии вам помогут!

При укладке напольных покрытий и установке полок/корпусной мебели, разметке картин и декоративных настенных панелей, особенно при укладке напольной и настенной плитки - ваш точный помощник!

Элементы

- 1) Лазерный излучатель
- 2) Переключатель вкл/выкл
- 3) Пузырьковые уровни
- 4) Основание с поворотом на 360 градусов
- 5) Липкая подушка (в нижней части устройства)

Комплект поставки

Лазерный уровень
Комплект батарей
Кейс для переноски
Руководство пользователя

Технические характеристики

Максимальная погрешность	+/- 1мм/1м
Диаметр работы	до 9м*
Класс лазера/длина волны	2М/635 нм
Рабочая температура воздуха	0°C до + 40°C
Питание	3хAAA алкалиновых батарей
Время работы	до 12 часов
Вес	0,68кг
Размеры инструмента (ДхШхВ)	137x 137 x 60 мм

* В зависимости от освещенности помещения

Эксплуатация

- Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 3 батарейки AAA (соблюдайте полярность!).
- Настройте инструмент с помощью креста в середине и v-образных насечек за пределами круга.
- Включите прибор. Теперь вы можете начинать работу.

Уход и очистка

- Пожалуйста, обращайтесь с измерительным инструментом с осторожностью.
- Очищайте устройство мягкой салфеткой только после окончания использования. При необходимости смочите салфетку небольшим количеством воды. Если инструмент мокрый, очистите его и тщательно высушите.
- Упаковывайте инструмент только в абсолютно сухом виде.
- Необходимо транспортировать устройство только в оригинальном контейнере/чехле.

Применение

- Выравнивание напольной и настенной плитки.
- Идеально подходит для выполнения всех напольных работ.
- Выравнивание при сборке полок и шкафов.
- Выполнение других типов внутренних отделочных работ.

Особенности

- 3 лазерные линии выходящих под углом 90 градусов друг к другу.
- Ровные линии видно на любой рабочей поверхности.
- Встроенные пузырьковые уровни для точной установки.
- Шкала по периметру корпуса лазерного уровня в 360 градусов.

Правила безопасности

- Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.
 - Не смотрите на луч. Лазерный луч может стать причиной травмы глаз. Прямой взгляд на луч (даже с большого расстояния) может вызвать повреждение глаз.
 - Не направляйте лазерный луч на людей и животных.
 - Необходимо строить лазерную плоскость выше уровня глаз.
 - Используйте инструмент только для выполнения измерительных работ.
 - Не открывайте корпус инструмента. Ремонт должен выполняться только в авторизованных мастерских.
- Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером.
- Не удаляйте предупредительные наклейки и правила безопасности.
 - Держите инструмент вдали от детей.
 - Не используйте инструмент во взрывоопасной среде.


Специфические причины ошибочных результатов измерений

- Измерение проводится через стеклянное или пластиковое окно.
- Загрязнен лазерный излучатель.
- Инструмент упал или получил удар. Пожалуйста, проверьте точность.
- Сильное колебание температуры: если инструмент будет использоваться в холодной среде после того, как он хранился в теплом помещении (или наоборот), пожалуйста, подождите несколько минут перед началом измерений.

Классификация лазера

- Прибор является лазерным инструментом с лазером класса 2M в соответствии с DIN IEC 60825-1:2003-10.
- Разрешается использование устройства без дополнительных мер предосторожности.
- Глаза обычно защищены мигательным рефлексом и рефлексом отведения глаз.

Предупредительные наклейки с сообщением о классе лазера 2M на лазерном инструменте



Электромагнитная совместимость (EMC)

Нельзя полностью исключать вероятность того, что данный инструмент:

- Будет создавать помехи другим инструментам (например, системам навигации).
- Будет попадать под влияние других инструментов (например, интенсивного электромагнитного излучения рядом с промышленными объектами или передатчиками радиосигнала).

Соответствие ЕС

Инструмент имеет маркировку ЕС в соответствии с EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

Гарантия

Производитель гарантирует покупателю, что данный продукт не будет иметь дефектов материала и изготовления при нормальном использовании в течение двух лет с момента покупки.

В течение гарантийного срока, при наличии подтверждения покупки, продукт будет отремонтирован или заменен (на такую же или аналогичную модель по выбору производителя) без затрат на работу или запасные детали.

При обнаружении дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели данный продукт. Гарантия не распространяется на продукт, в случае его модификации, ненадлежащего или неправильного использования. Без ограничения вышесказанного, утечка батарей, искривление или падение устройства считается дефектом, полученным в результате неправильного или ненадлежащего использования.

Освобождение от ответственности

Пользователь инструмента должен следовать инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Хотя все инструменты покидают завод в идеальном состоянии и с точными настройками, пользователь должен периодически проводить проверки точности и общей производительности прибора.

Производитель или его представители не несут ответственности за результаты какого-либо неправильного или непреднамеренного использования или ненадлежащего использования, включая какие-либо прямые, косвенные убытки, а также потерю прибыли.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки и потерю прибыли в результате какого-либо стихийного бедствия (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастного случая или действия какой-либо третьей стороны и/или использования инструмента в необычных условиях.

Производитель или его представители не несут ответственности за убытки и потерю прибыли в результате изменения данных, потери данных, прекращения бизнеса и т.д., вызванных использованием продукта или невозможностью использовать продукт.

Производитель или его представители не несут ответственности за ущерб и потерю прибыли в результате использования, отличного от описания, приведенного в руководстве пользователя.

Производитель или его представители не несут ответственности за ущерб, причиненный неправильными действиями или движениями при подключении устройства к другим продуктам.